

WORTEX	SCHEDA TECNICA – TECHNICAL DATA	N° ST000230
		rev - 00
	GENERATORE GENERATOR WG 10000 S MONOFASE - SINGLE PHASE VOLT 230 Hz 50	12/03/2012

Codice - Code :	WP2270040	Bar Code	8034108499499
------------------------	------------------	-----------------	----------------------

Descrizione - Description :	GENERATORE WG 10000 S
------------------------------------	------------------------------



Motore / Engine	HARBINGER	Alternatore / Alternator	HG164B
Tipo motore / Engine type	Verticale i linea - Vertical in-line 380D	Regolatore di tensione / Volt regulation	AVR
Cilindrata / Displacement	1532 cc	Tensione / Voltage	230 Volt
Alésaggio corsa / Bore stroke	80 x 90 mm	Frequenza / Frequency	50 Hz.
Giri motore / Engine speed	1500 rpm	N° Fasi / N° Phase	1
Max potenza resa / Max.output	11,2kW - 15,2 HP	Potenza / Power 1 ph cosφ=0,8 S1	8 KVA
Avviamento / Starting	Elettrico / Electric	Potenza Max / Max Power 1 ph cosφ=0,8 S2	9 KVA
Capacità serbatoio / Fuel tank Capacity	46 lt	Corrente / Current 1 ph cosφ=0,8	41,6 A
Capacità serbatoio olio / Oil capacity	3 lt	Giri / Speed	1500 rpm
N° cilindri- N° cylinder	3	Classe d'isolamento / Insulation class	H
Tipo raffreddamento-Cooled	a Liquido - Water cooling	Protezione / Protection	IP 23
		Poli / Pole	4
Consumo orario - Fuel consumption	3,1 lt/h	Precisione tensione / Voltage accuracy	±1,5%
Equipaggiamento standard - Standard equipment		Rumorosità / Noise ≤ 7 m dB(A)	≤ 68
Interruttore Magnetotermico - Magnetothermic switch		Dimensioni / Dimensions	
Pulsante di emergenza - Emergency stop button		Larghezza-Width P mm	1400
Batteria - Battery		Lunghezza-Length L mm	780
Voltmetro - Voltage meter Amperometro - Amperometer		Altezza-Height H mm	860
Conta ore - Hour meter		Peso-Weight Kg	550
Modulo controllo automatico motore - automatic engine Automatic engine control module		42028 Poggio (Reggio Emilia) ITALY-Via A. Volta, 5/7 Tel.+ 39 0522 682483 – Fax (Italy)+39 0522 683262 www.cospet.it - cospet @ tiscalinet.it	
Carica batteria - Battery charger			